

INSTALACJA ODBIORCZA

GNIAZDA WTYKOWE 400/230V:

W pomieszczeniu gospodarczym zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44, w pozostałych pomieszczeniach zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP 20.

Zastosować gniazda o prądzie znamionowym:
gniazda wtykowe o $I_n = 16A$ z bolcem ochronnym.

OŚWIETLENIE

Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”

Oświetlenie zaprojektowano typowymi oprawami LED do zabudowy w strop podwieszany oraz nastropowymi przyjmując następujące poziomy natężenia oświetlenia:

Sale dydaktyczne	300 lux
obszary komunikacyjne	100 lux
szatnie	200 lux
pomieszczenie techniczne  	200 lux

Zastosować osprzęt o prądzie znamionowym $I_n = 10A$ oraz stopniu ochrony:
w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych o IP 44;
w pozostałych pomieszczeniach o IP 20.

Instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego należy zasilić z istniejących obwodów.

ZASILANIE URZĄDZEŃ BIORĄCYCH UDZIAŁ W TRAKCIE POŻARU.

Zasilanie hydroforni należy zasilić sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego z istniejącej rozdzielniczy głównej. Do kontenera wyprowadzić kabel typu NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 5x10mm².